



wally

Récepteur 12-24V pour externe

433,92 - 868,30 MHz
Personal Pass / Royal



wally PLUS

- Fonctionnement avec émetteurs séries Royal ou Personal Pass: la première télécommande mémorisée détermine le mode de fonctionnement Royal ou Personal Pass
- Disponible dans les versions à 433,92 MHz et 868,30 MHz
- Disponible dans les versions à 1, 2 et 4 canaux
- Logique de fonctionnement monostable, bistable ou minuteur
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 1008 codes différents
- Mémorisation séquentielle des émetteurs
- Indication de mémoire pleine
- Gestion auto-apprentissage émetteurs via radio
- Gestion émetteur substitutif
- Permet d'habilier ou deshabler le mode ROLLING CODE
- Programmation base par touche ou avancée par programmeur PROG2 et logiciel WINPPCL
- Bornier extractible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	WALLY1-U-433	WALLY2-U-433	WALLY4-U-433	WALLY1-U-868	WALLY2-U-868	WALLY4-U-868
CODE	11G050	11G051	11G052	11G053	11G054	11G055
Fréquence (MHz)	433,92	433,92	433,92	868,30	868,30	868,30
Canaux	1	2	4	1	2	4
Alimentation	12 - 24 Vac / 12 - 36 Vdc					
Absorption en stand-by (mA)	16 @ 24 Vdc					
Contacts relais (A)	1 @ 30 Vdc					
Sensibilité	≥ -103 dBm					
S/N	> 17dB @ 100dBm m=100%					
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60°C					
Degré de protection (IP)	55					
Dimensions (mm)	132 x 26 x 74					