



wally2-230V

Récepteur 230V pour externe

433,92 - 868,30 MHz
Personal Pass / Royal



wally-230V PLUS

- Fonctionnement avec émetteurs séries Royal ou Personal Pass: la première télécommande mémorisée détermine le mode de fonctionnement Royal ou Personal Pass
- Disponible dans les versions à 433,92 MHz et 868,30 MHz
- 2 canaux programmables avec logique de fonctionnement monostable, bistable ou minuteur
- Relais de puissance pour charges jusqu'à 1500W
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 240 codes différents
- Mémorisation séquentielle des émetteurs
- Indication de mémoire pleine
- Gestion auto-apprentissage émetteurs via radio
- Gestion émetteur substitutif
- Permet d'habilier ou deshabilier le mode ROLLING CODE
- Programmation base par touche ou avancée par programmeur PROG2 et logiciel WINPPCL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	WALLY2-230V	WALLY2-230V-868
CODE	11D012	11D014
Fréquence (MHz)	433,92	868,30
Alimentation (Vac)	230 - 50	
Absorption en stand-by (mA)	20	
Contacts relais (A)	10 (@ 250Vac)	
Sensibilité	≥ -103 dBm	
S/N	> 17dB @ 100dBm m=100%	
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60	
Degré de protection (IP)	55	
Dimensions (mm)	113 x 113 x 57	