



wally2-230V

Externe ontvangers 230V

433,92 - 868,30 MHz
Personal Pass / Royal



wally-230V PLUS

- Werking met zenders van de serie Royal of Personal Pass: de eerste afstandsbediening die opgeslagen wordt, bepaalt de werkwijze Royal dan wel Personal Pass
- Verkrijgbaar in uitvoeringen met 433,92 MHz en 868,30 MHz
- 2 programmeerbare kanalen met monostabiele, bistabiele of timer werkingslogica
- Vermogensrelais voor laden tot max.1500W
- Mogelijkheid tot het opslaan van max. 240 verschillende codes
- Sequentiële opslag van de zenders
- Signalering van geheugen vol
- Beheer van het zelfleren via radio
- Beheer van een vervangende zender
- Rolling Code functie (kan uitgesloten worden)
- Basisprogrammering via knop, of geavanceerde programmering via programmeereenheid PROG2 en software WINPPCL

TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	WALLY2-230V	WALLY2-230V-868
CODE	11D012	11D014
Frequentie (MHz)	433,92	868,30
Voeding (Vac)	230 - 50	
Stand-by verbruik (mA)	20	
Vermogen relais contact (A)	10 (@ 250Vac)	
Gevoeligheid	≥ -103 dBm	
S/N	> 17dB @ 100dBm m=100%	
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +60	
Beschermingsgraad (IP)	55	
Afmetingen (mm)	113 x 113 x 57	