

4KC Kit Digiphone



Kit audio mono ou bi-familial
avec clavier numérique



**STANDARD
3+1 AUDIO**



**Clavier
numérique**



	4KC-1	4KC-1S	4KC-2	4KC-2S
CONNEXION	STANDARD 3+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 4901			
CODES / RELAIS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui, boutons rétro-eclairés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3011		2 x 3011	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	1 : Ouvre porte			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
POIDS	2.4Kg	2.8Kg	2.7Kg	3.1Kg

¹ À commander séparément

