

VRKC Digiphone

Anti-vandalisme mono ou bi-familial
avec clavier numérique



**STANDARD
4+1 AUDIO**



Anti-vandalisme



**Clavier
numérique**

VRKC-1S



	VRKC-1	VRKC-1S	VRKC-2	VRKC-2S
CONNEXION	STANDARD 4+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000 Anti-vandalisme			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x VR4KAM-1		1 x VR4KAM-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x VR4901			
CODES / RELAYS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui, boutons rétro-eclairés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE ¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3111		2 x 3111	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	2 : Ouvre porte, Service			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 520M			
INPUT/OUTPUTS/VA	230Vac / 12Vdc - 8Vdc - 13Vac / 13VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 8 modules (140x65x105 mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	40x29.5x7cm			
POIDS	3Kg	3.5Kg	3.3Kg	3.8Kg

¹ À commander séparément