

Cody Universel

Logiques / logics



Les Codys Universels sont une réponse à la demande d'un clavier à codes multi-fonctions. Maintenant vous pouvez, sans changement de la logique, modifier la commande ou le design de votre installation.

Peu importe l'installation, porte d'entrée, rideau métallique, porte de garage, porte industrielle ou porte sectionnelle avec **geba** et le **Cody Universel** vous gardez le choix entre transpondeur, émetteur ou clavier à codes.

- Programmation et utilisation simples
- Etanches et séparation commande/logique
- Plusieurs postes de commandes sur la même logique
- Alimentation flexible (20-240V)

The Cody Universal Series is the answer to the call for more flexibility.

It offers you the possibility to adapt individually and longterm to you demand for operation and design without exchanging the logic.

*Whether you want to open a door, blind, garage or industrial door with the **geba** keypad, transponder and radio control technology of the **Cody Universal** the choice remains up to you.*

- easy operation and programming
- weather proof and secure external installation
- different options of operations for your user groups
- multivoltage design for flexible applications (20-240V)

Logique/ Logic	Aplication/ application	Alimentation/ supply voltage	Clavier à Codes/ keypad codes	Transpondeur (1x couleur par dip switch DIP*)/ transponder (one colour per DIP*)	émission radio HC, DIP*	Contact relais/ relay contact	Article nr./ reference no.
Cody Light HF	1 Porte de garage 1 garage door	20-28VACDC / 230- 240VAC	4	-	64, 12	1 x NO/NF hors tension, 5A 250V/ 1 x NO, NC, potential-free, 5A 250V	500.L0U3.20
Cody Light HF 1 / 2	2 Portes de garage 2 garage doors	20-28VACDC / 230- 240VAC	2 par porte/ 2 per door	-	64, 12	2 x NO/NF hors tension 5A 250V/ 2 x NO, NC, potential-free, 5A 250V	500.L2U3.20
Cody Light HF sortie porte 12V door opener	1 12V- sortie 1 12V door opener	230 / 240VAC	4	-	64, 12	1 x 12V sortie relais, ca. 5 Sec./ 1 x 12V relay contact, approx. 5 sec.	500.TTU3.20
Cody Universel 1 sortie porte 12V door opener	1 12V- sortie 1 12V door opener	230 / 240VAC	50	765= 3 DIP x 255/ 765 = 3 DIP x 255	64, 12	1 x 12V sortie relais ca 5 Sec./ 1 x 12V relay contact, approx. 5 sec.	500.CTU3.20
Cody Universel 1 / 1	1 Porte/ 1 door	20-28VACDC / 230- 240VAC	50	765= 3 DIP x 255/ 765 = 3 DIP x 255	64, 12	1 x NO/NF hors tension, 5A 250V/ 1 x NO, NC, potential-free, 5A 250V	500.11U3.20
Cody Universel 1 / 2	2 Portes/ 2 doors	20-28VACDC / 230- 240VAC	50	510 = 255 pro Relais/ 510 = 255 per relay	64, 12	2 x NO/NF hors tension, 5A 250V/ 2 x NO, NC, potential-free, 5A 250V	500.12U3.20
Cody Universel 1 / 2 sortie libre with door bell function	2 Portes, 1 libre/ 2 doors, 1 door bell	20-28VACDC / 230- 240VAC	50	510 = 255 pro Relais/ 510 = 255 per relay	64, 12	3 x NO/NF hors tension, 5A 250V/ 3 x NO, NC, potential-free, 5A 250V	500.12U3.2K
Cody Universel 1 / 3	3 Portes/ 3 doors	20-28VACDC / 230- 240VAC	50	765= 255 pro Relais/ 765 = 255 per relay	64, 12	3 x NO/NF hors tension, 5A 250V/ 3 x NO, NC, potential-free, 5A 250V	500.13U3.20
Cody Universel 2	1 moteur tubulaire/ 1 tubular motor	230-240VAC	50	765= 1 DIP x 765/ 765 = 1 DIP x 765	-	2 x NO/NF montée descente, 5A 250V/ 2 x NO, NC, potential-free, 5A 250V, OPEN/CLOSE	500.20U3.20
Cody Universel 3	1 porte industrielle 1 industrial door	20-28VACDC / 230- 240VAC	50	765= 3 DIP x 255/ 765 = 3 DIP x 255	64, 12	3 x NO/NF montée stop descente, 5A 250V; 3 x NO, NC, potential-free, 5A 250V, OPEN/STOP/CLOSE	500.30U3.20



* DIP-Switche
DIP switch

Cody Universel

Claviers / keypads



Art./ ref.



Clavier Cody 1-3/ keypad Cody

feuille tactile

sealed foil keypad

Light: 500.L021.00

1/2/3: 500.C021.10



Clavier Cody Compact / keypad Cody Compact

Clavier à clapet avec éclairage

plastic illuminated keypad with lid

500.CKL0.00



Clavier Cody Compact, 433MHz* / keypad Cody Compact, 433MHz*

Clavier à clapet avec éclairage à émission

plastic radio control keypad with lid

500.CKLH.00



Clavier Cody Quadra-line / keypad Cody Quadra-line

Clavier métallique avec une bonne protection contre les influences climatiques et actes inciviques

The metal keypad offers a good protection against environmental conditions and vandalism

507.C022.10



Clavier Cody SLIM-LINE / keypad Cody SLIM-LINE

Clavier quasi indestructible avec éclairage

massive metal keypad with an integrated light which is nearly indestructible

507.C023.10



Clavier Cody Duoline F / keypad Cody Duoline F

clavier en longueur feuille tactile avec éclairage

narrow illuminated foil keypad. Ideal also for door frames

500.CDF0.00



Clavier Cody Duoline F, 433MHz* / keypad Cody Duoline F, 433MHz*

clavier en longueur feuille tactile avec éclairage à émission

narrow illuminated foil radio control keypad. Ideal also for door frames

500.CDFH.00



Clavier Cody Duoline M / keypad Cody Duoline M

clavier en longueur avec éclairage et touches métalliques

narrow illuminated metal keypad. Ideal also for door frames

500.CDM0.00



Clavier Cody Duoline M, 433MHz* / keypad Cody Duoline M 433MHz*

clavier en longueur avec éclairage et touches métalliques à émission

narrow illuminated radio control metal keypad. Ideal also for door frames

500.CDMH.00

* nécessite le module récepteur/
requires the optional RC module